

Бензиновый генератор Atlas Copco QEP 6.5 50Hz с трехфазным током

Портативный генератор Atlas Copco QEP 6.5 с бензиновым двигателем Honda GX270 мощностью 5.7 кВт и альтернатором мощностью 3,4 кВА (3,1 кВт) для обеспечения однофазным электричеством строительного и промышленного электроинструмента на строительных объектах, а также бытовых электроприборов. Портативный генератор найдет свое применение не только в строительной отрасли, он пригодится для питания торговых палаток, небольших выставочных стендов, для обеспечения электричеством выездных мероприятий, например, пикника или концерта. При нагрузке в 75 процентов бензиновый двигатель потребляет топливо со скоростью 1.66 литров в час. Таким образом, топливный бак объемом 11 литров израсходуется не менее чем через 6.6 часов непрерывной работы.



Технические характеристики

Напряжение, В:	400/230
Максимальная мощность, Вт:	5000
Максимальная мощность, ВА:	6300
Резервная мощность, Вт:	4300
Резервная мощность, Ва:	5400
Разъемы питания:	
SCHUKO 230V 16A IP54:	1
2P+T CEE 230V 16A IP44:	1
3P+N+T CEE 400V 16A IP44:	1
Двигатель:	
Модель:	Honda GX270
Мощность, кВт:	5.7
Скорость вращения:	3000
Пуск:	Ручной
Объем бака, л:	11

Автономность/расход топлива:

При нагрузке 75%:	6.63 ч (1.66 л/ч)
При нагрузке 100%:	4.95 ч (2.22 л/ч)

Уровень шума:

Мощность звука, LwA (dB(A)):	97
Звуковое давление, LpA (dB(A) 7 м):	71

Габариты и вес:

Габариты (ДхШхВ), мм:	729x500x536
Вес, кг:	75

Особенности генератора Atlas Copco QEP 6.5

Большой топливный бак. Топливный кран. Ручной пуск. Защита двигателя по низкому уровню масла. Защитная крышка. Низкий уровень шума (нормы CE). Розетки и тепловая защита.

Стандартная комплектация генератора Atlas Copco QEP 6.5

Ручной пуск. Большой топливный бак. Топливный кран. Защита двигателя по уровню масла. Розетки. Тепловая защита. Защитная верхняя крышка.

Дополнительные опции генератора Atlas Copco QEP 6.5

Комплект колес. Автоматический регулятор напряжения. Автоматический выключатель. Счетчик часов.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____